

MIKSER**MC-08****Główne cechy:**

- ◆ 4 kanały mono MIC/Line 2 kanały stereo LINE
- ◆ Wyjście niesymetryczne JACK
- ◆ Wyjście słuchawkowe Wyjście monitorowe
- ◆ 1 tor pomocniczy AUX / EFFECT
- ◆ Efekt dźwiękowy typu, Delay
- ◆ 3-zakresowa barwa tonu
- ◆ Regulacja w kanałach mono: GAIN, HIGH, MIDDLE, LOW, AUX1/EFFECT, PAN, VOLUME,
- ◆ Regulacja w kanałach stereo: HIGH, MIDDLE, LOW, AUX1/EFFECT, PAN, VOLUME, Kontrola obecności sygnału w poszczególnych kanałach (Led-SIGN)
- ◆ Kontrola przesterowania sygnału w poszczególnych kanałach (Led-PEAK)
- ◆ Wskaźnik LED-owy poziomu sygnału wyjściowego
- ◆ Zasilanie mikrofonów pojemnościowych +48V

Parametry techniczne:

- ◆ Pasmo przenoszenia: 10Hz-22kHz (-0,5dB)
- ◆ Zniekształcenia THD: <0,005% Regulacja czułości MIC: +10dB / +60dB Regulacja czułości
- ◆ LINE mono: -20dB / +30dB Regulacja czułości LINE stereo: -20dB / +20dB
- ◆ Barwa tonu kanały mono:
 - HIGH 12kHz +/-15dB
 - MIDDLE 2,5kHz +/-15dB
 - LOW 80Hz +/-15dB
- ◆ Wymiary: [wys x sz x gł] - 115 x 350 x 350 [mm]
- ◆ Waga netto: 3,3kg